


NOVA PE

Fiche produit

Nova PE est la dernière nouveauté de la gamme de lecteurs tout-en-un Uniti, dont il est à présent le plus puissant. Afin de condenser ses 150 W de puissance dans sa boîte en aluminium brossé, les experts de Naim ont troqué leurs électroniques de classe AB contre de la classe D. Nova PE permet d'obtenir un son encore plus punchy, démonstratif et éloquent. Conçu pour les amoureux de grandes enceintes nécessitant beaucoup de ressources, Nova PE délivre sa puissance tout en restant une solution compacte et instinctive.



Points clés

- **Carte de streaming NP800 avec des signaux numériques symétriques LVDS** pour un faible bruit. Streaming radio Internet, musique de Spotify Connect, Apple Music, Tidal (et Tidal Connect), Qobuz, AirPlay2, Chromecast Built-In, Serveurs UPnP™, clé USB et Roon Ready
- **Connectivité Bluetooth® AptX™**
- **Utilise la même application** que l'ensemble de la gamme Naim : Focal & Naim App
- **Compatible multiroom** avec les autres produits en réseau Naim
- **Télécommande bi-directionnelle** ZigBee RF, changements de volume affichés
- **Écran couleur 5,0"**
- **Consommation en veille 0,5 W.** Utilise deux alimentations électriques internes : une de type linéaire de haute qualité, sur la base d'un grand transformateur toroïdal ; une pour une consommation électrique de 0,5 W en veille
- **Isolation galvanique** des circuits de contrôle et audio

Spécifications

Type	Lecteur tout-en-un
Puissance de sortie	150 Watts 8 Ω @ 0,1 % THD+N 250 Watts 4 Ω @ 0,1 % THD+N
Entrées Analogiques	2 x paires RCA 2 x DIN 5 broches
Sorties Analogiques	1 x amplificateur de puissance stéréo 1 x DIN 4 broches 1 x paire RCA 1 x jack 3,5 mm pour la sortie casque (1,5 W sous 16 Ω)
USB	2 x prises USB type A (à l'avant et à l'arrière - 1,6 A)
Entrées numériques (S/PDIF)	2 x Optical TOSLINK (jusqu'à 24 bit/96 kHz) 2 x Coaxial RCA (jusqu'à 24 bit/192 kHz, DoP 64 Fs) 1 x BNC (jusqu'à 192 kHz, DoP 64 Fs) 1 x HDMI ARC
Streaming	Chromecast Built-In, Apple AirPlay2, TIDAL, TIDAL Connect, Spotify® Connect, Qobuz, Bluetooth® (AptX HD), Internet Radio, UPnP™ (hi-res streaming), Roon Ready.
Connectivité Multiroom	Utilisez jusqu'à 4 lecteurs connectés au réseau via UPnP™ en pleine qualité CD. Streaming en Party Mode : synchronisez jusqu'à six Uniti ou autres streamers Naim, et contrôlez-les via l'application Focal & Naim.
Format audio	WAV - jusqu'à 32 bits/384 kHz FLAC et AIFF - jusqu'à 24 bits/384 Hz ALAC (Apple Lossless) - jusqu'à 24 bits/384 Hz MP3 - jusqu'à 48 kHz, 320 kbits (16 bits) AAC - jusqu'à 48 kHz, 320 kbits (16 bits) OGG et WMA - jusqu'à 48 kHz (16 bits) DSD - 64 et 128 Fs Lecture sans interruption pour tous les formats
Réponse en fréquence	5 Hz à 25 kHz (-3 dB)
Puissance transitoire 2 Ω (1 kHz pour 20 ms, répétition 500 ms IHF)	725 W
Courant de crête en 1 Ω (1 kHz 1 ms)	25 A
THD+N à 2/3 pleine puissance 8 Ω @ 1 kHz	<0.005 %
Signal d'entrée pour écrêtage	A default : Entrées numériques : -10.6 dBfs (sensibilité max: -18.25 dBfs) Entrées analogiques : 770 mV (sensibilité max: 65 mV)
Facteur d'amortissement en 8 Ω	43
Contrôle	Application dédiée Focal & Naim (iOS et Android), Télécommande ZigBee bidirectionnelle
Mises à jour	Mise à jour du système sans fil, via l'application Focal & Naim.
Réseau	Ethernet (10/100 Mbps), Antenne Wi-Fi (802,11 b/g/n/ac) intégrée au dissipateur thermique (brevet GB2524815B)
Consommation pour utilisation standard	120 W (La consommation dépendra de la taille et du type du support USB)
Consommation passive	<2 W
Consommation en mode veille	<0,5 W
Tension secteur	115 V ou 230 V, 50/60 Hz
Dimensions (H x L x P)	11,6 x 43,2 x 26,5cm
Poids	15,1 kg